Features

1。电压和电流可连续调节，从零到额定值。

这台机器有完善的保护电路，自动恢复功能。

3.可以测试电压，检查GSM手机信号。

4.可以选择两种不同的电流型号。

5.电压和电流同时显示。

6。坚持高精度和高稳定性。

Application

直流电源广泛应用于各种环境，如机构实验室，自动化测试设备，电子测试设备，工厂生产线等。

Specification

额定运行条件	
输入电源电压:	220V±10%50Hz
额定输出电压:	0~15V
额定输出电流:	最高1A
额定输出功率:	15W
仪表显示分辨率:	2.5%
纹波和噪音:	≤1毫伏有效值
功能:	恢复功能，切断保护

监管机构的工作状态	
输出电压:	0~15V之间连续可调
功率稳定:	≤0.01%+ 5mV的
负载稳定性:	≤0.01%+2毫伏
恢复时间:	≤100ü小号（最大电流≤3A）
稳定的工作状态	
输出电流:	在0~1A之间连续可调
功率稳定:	≤0.2%+5毫安
负载稳定性:	≤0.2%+10毫安

包装规格	
体重:	1.3公斤
盒子大小:	17.4 * 9 * 15 c米
包装尺寸:	76 * 28.5 *46厘米
填料:	20 套
纸箱重量:	28公斤
配件:	一米anual

产品展示:

Features

BEST 倍思特

Product Name：DC power supply

Product Type：BST-1501T

Body weigh： 1.9kg

Dimensions：205*140*200mm

Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

Features introduced

1.Voltage :0-15V Current 0-1A；
2.Total power foot, high stability and reliable quality；
3.With short circuit protection, automatic recovery function;
4.With voltage test function，
5.GSM mobile phone signal can be detected；

Size

Width：205mm
Length:140mm
Height:200mm
PS-1501T
V
A
40
35
25
20
RF
00.0
V
VOLTAGE
POWER
OUTPUT
BEST TOOL

Products

PS-1501T DC POWER SUPPLY
V
A
40
35
25
20
RF
00.0
V
VOLTAGE
POWER
0-15V 1A
OUTPUT
TEST
BEST TOOL
Voltage output indicates (0-15V)
Current output indication (0-1A)
Transmit signal display
Voltage Output Display / voltage tests show
Voltage input / output mode conversion
Voltage Rotate button
Power switch
0-15V Export
Voltage input test

Regulator adjustment tube
Power Cord
Fuse