Features

1. Spannung und Strom sind stufenlos von Null bis Nennwert einstellbar.
2. Diese Maschine hat perfekte Schutzschaltung , Auto Recovery Funktion.
3. Kann Spannung prüfen, GSM-Handy-Singal überprüfen.
4. Es können zwei verschiedene aktuelle Modelle ausgewählt werden.
5. Spannung und Strom werden gleichzeitig angezeigt.
6. garantiert hohe Präzision und Stabilität.

Application

Gleichstromversorgung ist weit verbreitet in verschiedenen Umgebungen wie Institutionslabors, automatisierten Testgeräten, elektronischen Testgeräten, Fabrikfertigungsstraßen ect.

Specification

Nennbetriebsbedingungen	
Eingangsversorgungsspannung:	220 V ± 10% 50 Hz
Ausgangsnennspannung:	0~15V
Ausgangsnennstrom:	Max 1A
Nennleistung:	15W
Displayauflösung des Messgeräts:	2,5%
Welligkeit und Rauschen:	≤1mVRMS
Funktion:	Funktion wiederherstellen, Abschaltschutz

Arbeitsstatus der Aufsichtsbehörden	
Ausgangsspannung:	0 ~ 15V stufenlos einstellbar zwischen
Leistungsstabilität:	≤ 0,01% + 5 mV
Laststabilität:	≤0,01% +2mV
Wiederherstellungszeit:	≤100us(Maximalstrom ≤ 3A)
Stetiger Fluss des Arbeitsstatus	
Ausgangsstrom:	Stufenlos einstellbar zwischen 0 ~ 1A
Leistungsstabilität:	≤ 0,2% + 5mA
Laststabilität:	≤ 0,2% + 10 mA

Verpackung spezifikationen	
Körpergewicht:	1.3kg
Die Boxgröße:	17,4 * 9 * 15 cm
Packungsgröße:	76 * 28,5 * 46 cm
Verpackung:	20 setzt
Ein karton gewicht:	28kg
Passend zu:	A mjährlich

Produkt Show:

Features

BEST 倍思特

Product Name：DC power supply

Product Type：BST-1501T

Body weigh： 1.9kg

Dimensions：205*140*200mm

Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

Features introduced

1.Voltage :0-15V Current 0-1A；
2.Total power foot, high stability and reliable quality；
3.With short circuit protection, automatic recovery function;
4.With voltage test function，
5.GSM mobile phone signal can be detected；

Size

Width：205mm
Length:140mm
Height:200mm
PS-1501T
V
A
40
35
25
20
RF
00.0
V
VOLTAGE
POWER
OUTPUT
BEST TOOL

Products

PS-1501T DC POWER SUPPLY
V
A
40
35
25
20
RF
00.0
V
VOLTAGE
POWER
0-15V 1A
OUTPUT
TEST
BEST TOOL
Voltage output indicates (0-15V)
Current output indication (0-1A)
Transmit signal display
Voltage Output Display / voltage tests show
Voltage input / output mode conversion
Voltage Rotate button
Power switch
0-15V Export
Voltage input test

Regulator adjustment tube
Power Cord
Fuse