Features

1. Напряжение и ток постоянно регулируются от нуля до номинального значения.
2. Эта машина имеет идеальную схему защиты , функция автоматического восстановления.
3. Смогите испытать напряжение тока, проверьте GSM мобильный телефон singal.
4. Можно выбрать две разные модели.
5. Напряжение и ток отображаются одновременно.
6. поддерживает высокую точность и большую стабильность.

Application

Источник питания постоянного тока широко используется в различных средах, таких как учреждения лабораторий, автоматизированное испытательное оборудование, электронное испытательное оборудование, производственная линия завода и т. Д.

Specification

Номинальные условия эксплуатации	
Входное напряжение питания:	220 В ± 10% 50 Гц
Номинальное выходное напряжение:	0~15V
Номинальный выходной ток:	Макс 1A
Номинальная выходная мощность:	15W
Метр разрешение экрана:	2,5%
Пульсация и шум:	≤1среднеквадратическое значение в мВ
функция:	Функция восстановления, защита от отключения

Регуляторы работают статус	
Выходное напряжение:	0 ~ 15 В плавно регулируемый между
Стабильность мощности:	≤0.01% + 5mV
Стабильность нагрузки:	≤0.01% +2мВ
Время восстановления:	≤100Us(Максимальный ток ≤ 3A)
Постоянный поток рабочего статуса	
Выходной ток:	Плавно регулируется от 0 до 1A
Стабильность мощности:	≤0.2% + 5мА
Стабильность нагрузки:	≤0.2% + 10 мА

Спецификации упаковки	
Вес тела:	1,3кг
Размер коробки:	17,4 * 9 * 15 см
Размер упаковки:	76 * 28,5 * 46см
упаковка:	20 наборы
Вес коробки:	28кг
примерка:	MAnual

Выставка продукта:

Features

BEST 倍思特

Product Name：DC power supply

Product Type：BST-1501T

Body weigh： 1.9kg

Dimensions：205*140*200mm

Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

Features introduced

1.Voltage :0-15V Current 0-1A；
2.Total power foot, high stability and reliable quality；
3.With short circuit protection, automatic recovery function;
4.With voltage test function，
5.GSM mobile phone signal can be detected；

Size

Width：205mm
Length:140mm
Height:200mm
PS-1501T
V
A
40
35
25
20
RF
00.0
V
VOLTAGE
POWER
OUTPUT
BEST TOOL

Products

PS-1501T DC POWER SUPPLY
V
A
40
35
25
20
RF
00.0
V
VOLTAGE
POWER
0-15V 1A
OUTPUT
TEST
BEST TOOL
Voltage output indicates (0-15V)
Current output indication (0-1A)
Transmit signal display
Voltage Output Display / voltage tests show
Voltage input / output mode conversion
Voltage Rotate button
Power switch
0-15V Export
Voltage input test

Regulator adjustment tube
Power Cord
Fuse