

Features

- 1 A tensão e a corrente são continuamente ajustáveis de zero a valor nominal.
2. esta máquina tem circuito de proteção perfeito , auto recuperação funcion.
3. Pode testar a tensão, verifique GSM telefone celular singal.
4. Dois modelos atuais diferentes podem ser escolhidos.
5. Voltagem e corrente são exibidas ao mesmo tempo.
- 6 mantém alta precisão e grande estabilidade.

Application

DC Power Supply é amplamente utilizado em vários ambientes, tais como instituições laboratórios, equipamento de teste automatizado, equipamento de teste eletrônico, linha de produção da fábrica ect.

Specification

Condições de operação nominal

Tensão de Alimentação de Entrada:	220V \pm 10% 50Hz
Tensão nominal de saída:	0~15V
Corrente de saída avaliado:	Max 1A
Potência nominal de saída:	15W
Resolução do visor do medidor:	2,5%
Ondinha e Ruído:	\leq 1mVRMS
Função:	Função de restauração, proteção de corte

Estado de trabalho dos reguladores

Voltagem de saída:	0 ~ 15V continuamente ajustável entre
Estabilidade de energia:	\leq 0,01% + 5mV
Estabilidade de carga:	\leq 0,01% +2mV
Tempo de recuperação:	\leq 100vocês(Corrente máxima \leq 3A)
Fluxo constante de status de trabalho	
Corrente de saída:	Continuamente ajustável entre 0 ~ 1A
Estabilidade de energia:	\leq 0.2% + 5mA
Estabilidade de carga:	\leq 0.2% + 10mA

Especificações de embalagem

Peso corporal:	1,3kg
O tamanho da caixa:	17,4 * 9 * 15 cm
Embalagem tamanho:	76 * 28,5 * 46 cm
Embalagem:	20 Conjuntos
Um peso da caixa:	28 kg
Apropriado:	Sou anual

Show do produto:

Features



Product Name: DC power supply

Product Type: BST-1501T

Body weigh: 1.9kg

Dimensions: 205*140*200mm

Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

Features introduced

- 1.Voltage :0-15V Current 0-1A;
- 2.Total power foot, high stability and reliable quality;
- 3.With short circuit protection, automatic recovery function;
- 4.With voltage test function,
- 5.GSM mobile phone signal can be detected;

Size



